F9
230VAC/4A

N

F9
230VAC/6A

L

N

STABIL. ZÁLOHOVANÝ
ZDROJ NEPŘETRŘITÉHO
NAPÁJENÍ 230VAC/24VDC
PZD6000/24V
+ 2xAKU CJ-12 V/17 Ah

AKU+

AKU-

AKU 12V,
17Ah

AKU 12V,
17Ah

com
napájení 230VAC
1

com
pokles baterie
2

com
baterie KO
3

propojit k BIN IN/ v R-MAR
monitor signalizace
provoz/poruch zdroja
UTP 8x0,5 do R-MAR

XP:+
AUX +24V DC

AUX -24V DC
XP:-

PEN

v rozvodně NN
na stěně

TOTAL STOP

v klidu sepnuto

XP:1
XP:2
XP:3
XP:4

F1
U<
A1
A2

<U 24VDC
podpěťová
spoušť F1 v RH

KA1
A1
A2

relé 24VDC
4P/6A do 250VAC

blok UPS (CYKY-O 3x1,5 X2:1) 11 14 12 X2:2
blok DA (1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, 7x1,5J) X2:3 21 24 22 X2:4

KONTAKTY URČENÉ PRO
BLOKACI ZAŘÍZENÍ

aktivace TOTAL STOP (UTP 8x0,5) X2:5 31 34 32 X2:6

KONTAKT URČENÝ PRO
SIGNALIZACI do MaR

PROVOZ DA
SA67

"R"

"AUT"

kontakt
v ATS (DA)

X2:7
X2:8

provoz DA (1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, 7x1,5J)

(CYKY-J 5x1,5)

otevírá

zavírá

ovladače a kontrtolky
pod krycími dveřmi !

servoklapka VZT
Y1

KS-O

X2:Y1
X2:Y2

L11
L1
N

termo pojistka M1
TM1

X2:9
X2:10

FA6
11 13 12

HL6
KM6
A1 A2

VENTILÁTOR M1

11 13 12

termo pojistka M2
TM2

X2:11

FA7
11 13 12

HL7
KM7
A1 A2

VENTILÁTOR M2

11 13 12

VZT OK X2:12
X2:13

provoz VZT (UTP 8x0,5)

HL2
KM2
A1 A2

ZAPNUTÍ NOUZOVÉHO
OSVĚTLENÍ

AKTIVACE DA X2:14
X2:15

11 13 12

AKTIVACE DA

Projekty elektrických zařízení a poskytování software		***Zodpovědný projektant :***	
Ing. Pavel Hlavatý		Ing. Hlavatý	
U Retexu 624, 33901 Klatovy 3 IČO : 44640951			
Investor :	Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy		
Název :	**k.ú. KLATOVY - p.č. st.3455, VYBUDOVÁNÍ ZÁLOŽNÍCH**	***Č.zak.:***	07/2024
	SERVERŮ PRO NEMOCNICE PK	***Datum :***	04/2024
	D.1.4.3 Elektroinstalace, silnoproud	***Stupeň :***	DPS
Obsah :	Rozváděč R-DA - SPO (ovládání)	***Č.výkr.:***	**D.1.4.3.4.**