



Legenda:

rozvaděče
RP...rozdávěč běžná elektroinstalace podlaží (přívod z RE)
RZP...rozdávěč zálohovaných rozvodů podlaží (přívod z centrální UPS)
RZM...rozdávěč zálohovaných rozvodů podlaží (přívod z místní UPS DR)

svítidla, vývody
A1...RK-LED 260/1200 840H LED svítidlo 13x1,2W/4000K,IP40,opálový kryt,prum.290mm
A2...RK-LED 330/1500 840H LED svítidlo 16x1,2W/4000K,IP40,opálový kryt,prum.360mm
B1...EBRM 414/24 SM zár.svit. 4x14/24W, SM mřížka
D1...NH LED DFY4K8J1F4Q2000 LED svítidlo 26W/4000K,IP40,ciré sklo,prum.195mm
D2...NH LED DFY4P8H1F1Q2000 LED svítidlo 13W/4000K,IP40,ciré sklo,prum.195mm
N1...APOLLO 1H18 B85 CBS nouzové svítidlo 8W/1hod.,IP42,s piktogramy,CBS
N2...CORRIDOR 1HLED J07 LED nouz. svítidlo, IP40, CBS
N3...CORRIDOR 1HLED J07 WIDE LED nouz.svítidlo, IP40, CBS
P1...PCAMI 236 zářivkové svítidlo 2x36W, EVG, IP65
PL...vývod pro svítidlo pod kuchyňskou linku

POZNÁMKA:
MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ, TYPY SVÍTIDEL NUTNO KONZULTOVAT PŘED NÁKUPEM

zásuvky
Za...běžná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20
Zb...pro počítačovou techniku, (doporučená přepětová ochrana) 230V/16A, IP20
Zc...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44
XZ1...sestava zásuvek 4x 16A/230V (IP20)
-1x UPS centrální s přepětovou ochranou D
-1x UPS místní s přepětovou ochranou D
-2x nezálohovaná
XZ2...sestava zásuvek 3x 16A/230V (IP20)
-1x UPS centrální s přepětovou ochranou D
-1x UPS místní s přepětovou ochranou D
-1x nezálohovaná
XZ3...sestava zásuvek 3x 16A/230V v podlahové krabici
-1x UPS centrální s přepětovou ochranou D
-1x UPS místní s přepětovou ochranou D
-1x nezálohovaná (IP20)
Z3.a... se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/16A, IP44
Z3.b... se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/32A, IP44

vývody dle profesí

ES...vývod pro splachovací systém

vývody pro SLP

1x přívod pro telefonní ústřednu 16/B/1
1x přívod pro UPS 2000VA
1x přívod pro TV rozvaděč 16/B/1
1x přívod pro DR (datový rozvaděč) 16/B/1
1x přívod pro PZTS (pomocný zálohový rozvaděč) 16/B/1

Poznámka:

- 1, čísla u svítidel označují obvod
- 2, čísla u zásuvek označují okruh
- 3, instalace bude provedena, pod omítkou, podhledem, zásuvkový rozvod převážně ve žlabech
- dodávka slaboproudu
- 4, světelné okruhy budou v provedení CYKY 3x1,5 (5 x1,5)
- 5, zásuvkové a technologické okruhy budou v provedení CYKY 3x2,5 (5x2,5, 5x4)
- 6, vývody v kuchyni nutno provádět po konzultaci s dodavatelem vybavení
- 7- před nákupem je nutné typy interierových svítidel, zásuvek a vypínačů konzultovat s majitelem

změna 130905

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: ODP. PROJ.: VYPRACOVAL:		MIROSLAV PECH ELEKTROPROJEKCE HANKOVA 10, 301 00 PLZEŇ IČO:46847359	
LUBOŠ BENEDA MIROSLAV PECH			
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3		
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, 306 13 PLZEŇ		RAZÍTKO:	
REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ IV. ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD		DATUM:	05.2013
		STUPEŇ:	PP
		Č. ZAKÁZKY:	201301
		FORMÁT:	
PŮDORYS 2.NP		MĚŘ.: 1:100	Č. VÝKR.: 4