Doplnit tlačítko evakuačního hlášení a napadení
SH-04
Stanice hlasatele "SÁL" 2.NP m.č.B-2.01
Kabel FTP Cat 6 4x2x0,22
Kabel FTP Cat 6 4x2x0,22
Kabel FTP Cat 6 4x2x0,22
AUDIO VÝSTUP
LAN
Externí zdroj hudby
NT, MP3, ...
Zajišťuje nájemce
Doplnit tlačítko evakuačního hlášení a napadení
SH-03
Stanice hlasatele nájemce A-1.04
Doplnit tlačítko evakuačního hlášení a napadení
SH-01
Stanice hlasatele
"VRÁTNICE A-2.17" 2.NP
m.č.303
PC STANICE
M
PC
KL
LAN
AUDIO VÝSTUP
Doplnit tlačítko evakuačního hlášení a napadení
SH-02
Stanice hlasatele "PLAVČÍK" 2.NP
NAPADENÍ
EVAKUACE
Zvonění
2x JYSTY 1x2x0,8
Budova A-5.NP
NAPADENÍ
EVAKUACE
Budova A-4.NP
NAPADENÍ
EVAKUACE
Budova A-3.NP
NAPADENÍ
EVAKUACE
Budova A-2.NP
NAPADENÍ
EVAKUACE
Budova A-1.NP
NAPADENÍ
EVAKUACE
JYSTY 1x2x0,8
JYSTY 1x2x0,8
Budova B-2.NP
NAPADENÍ
EVAKUACE
Budova B-1.NP
NAPADENÍ
EVAKUACE
Controler
CAN BUS
120ohm
Line out 1-4
CST BUS
Kabel FTP Cat 6 4x2x0,22
Amp IN
Spaker OUT
24V DC
Analog IN
Control OUT
⊥ ⊥ 1 2 3 4 5 6 7 8
+ - Ready 1 2 3 4 5 6 V
1 2 S1
1 2 S2
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
1x Kabel JYTY 3x1 stíněný
6x Kabel JYTY 3x1 stíněný
1.kanál - zvonění, 2. kanál všeobecné hlášení + TL evakuace + TL útočník 3. kanál hudba z SH-03
Výstup 1 = Repro Z1 — 13x repro á6W max.78W
1.kanál - zvonění, 2. kanál všeobecné hlášení + TL evakuace + TL útočník 4. kanál hudba z SH-02
Výstup 7 = Repro Z2 — 21x repro á6W max.126W
Výstup 8 = Repro Z3 — 17x repro á6W max.102W
Výstup 9 = Repro Z4 — 11x repro á6W max.66W
Výstup 10 = Repro Z5 — 15x repro á6W max.90W
Výstup 11 = Repro Z6 — 15x repro á6W max.90W
Výstup 12 = Repro Z7 — 15x repro á6W max.90W
max.564W
Zesilovač 2x500W
CAN BUS
CAN adres
Line out 1-4
AMP OUT
1 0V 70V 100V
2 0V 70V 100V
24V DC
Zesilovač 2x500W
CAN BUS
CAN adres
Line out 1-4
AMP OUT
1 0V 70V 100V
2 0V 70V 100V
120ohm
24V DC
Dobíječ
Faux 1-3
F1 F2 F3 F4 F5 F6 + -
A B C
Síť, aku, porucha
Cu 2x6mm2
Cu 50mm2
Aku 12V
65Ah
Aku 12V
65Ah
230V/32A/1
DA275
230V/13A/1/B
230V/6A/1/B
Uzemnění napojit na zemnící lištu,
CY16žz
Přívod napájení
230V/16/1/B

1.kanál - zvonění
2. kanál všeobecné hlášení + TL evakuace + TL útočník
3. kanál hudba z SH-03
4. kanál hudba z SH-02

	Vedoucí projektant: Pavel VESELKA	Zodpovědný projektant: Pavel VESELKA	A projekt Pavel VESELKA Koterovská 30, 326 00 Plzeň tel./fax: 37 743 10 17

Investor: Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01

Akce: ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY

Obsah: ŠKOLNÍ ROZHLAS - SCHÉMA ZAPOJENÍ

Číslo paré:

Stupeň:	Datum:	Měřítko:	Číslo zakázky:	Číslo části:
DPS	09/2025	1:100	1925	1925–07