ŘEZ KABELOVÝM VÝKOPEM– KABEL VN

A – A
NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY– ZELENÝ PÁS



B – B
KŘÍŽENÍ SÍTÍ
NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY– ZELENÝ PÁS



T – T
POJÍŽDĚNÉ PLOCHY



ŘEZ KABELOVÝM VÝKOPEM– KABEL NN

R – R
POJÍŽDĚNÁ PLOCHA
KŘÍŽENÍ INŽ.SÍTÍ



C – C
ZELENÝ PÁS
KŘÍŽENÍ INŽ.SÍTÍ



D – D
ZELENÝ PÁS, CHODNÍK
KŘÍŽENÍ INŽ.SÍTÍ



E – E
ZELENÝ PÁS



bod č.4
stávající zděný pilíř ČEZ DISTRIBUCE
vývod. k. NN k objektu DOZP čp.62
DEMONTÁŽ: odpojení kNN k objektu čp.62
BEZ NÁHRADY

bod č.3
nový pilíř SS200 v trase
stáv.přívod z bodu č.4-pilíř ČEZ
DEMONTÁŽ: odhalení trasy přívodu,
MONTÁŽ: v trase přívodu v chodníku
pilíř SS200, ukončit nový AYKY 3x95+70
od bodu č.1 (nová TS KN 1720),
přepojení stáv.přívodu do objektu čp.62
přizemnění PEN RIZ do 5ohmů

nový kabel AYKY 3x95+70
přilož s kabelem VO
nutno vytýčit

bod č.2
stávající pilíř SR402/NVW2 "R19"
2x přívod AYKY 3x240+120 z TS
KT_0591 , kabely odběratele
2x vývod AYKY 3x240+120
vývod rozvodna objektu DOZP
DEMONTÁŽ: odpojení přívod.kab.NN
MONTÁŽ: připojení nových k.NN
2x AYKY 3x240+120 z nové kiosk.TS
KN 1720, propoj.uzermnění
Riz do 5ohmů

bod č.1
stávající předzahrádka
stavba odběratele:
kiosková TS KN 1720 22/0,4kV-400kW
přívod AXKEKVCE 3x1x70/16 - 22kV
vývod 2x AYKY 3x240+120- 0,4kV
1x AYKY 3x95+70 - 0,4kV

bod č.5
stávající sloupová DTS KT_0591
ČEZ DISTRIBUCE
2x vývod. k. NN AYKY 3x240+120
do pilíře bod č.2 (objekt čp.44 DOZP)
kabely odběratele
DEMONTÁŽ: odpojení kNN
z rozvaděče NN DTS
BEZ NÁHRADY

bod č.0.
stávající opěrný bod vzd. vedení 22kV
rovinný US KT 8189
ČEZ DISTRIBUCE
stavba ČEZ: osazení svislého UO, zemnicí soustava
dělicí bod: spodní svorky svislého UO
stavba odb: svod kab.VN AXKEVCE 3X1X70/16
do kabel.výkopu k nové TS KN 1720/ 400kW.
propojení uzemnění, omezovače přepětí
ZN0 10kA. Riz do 5ohmů

stávající vzd. vedení 22kV
ALFE rovinné uspořádání
ČEZ DISTRIBUCE
BEZ ÚPRAV

NUTNÉ VYTYCENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
ZEMNÍ PRÁCE PROVÉST RUCNĚ S NEJVYŠŠÍ OPATRNOSTÍ
MOŽNOST VÝSKYTU NEZNÁMÝCH AREÁLOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: STRANA VN: 22kV AC, 50Hz/IT
OCHRANA DLE ±SN 332000–4–41 ed.2 A DLE PNE 330000–1 ed.6
STRANA VN – ZEMNĚNÍM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: STRANA NN: 0,4kV AC, 50Hz/TN–C
OCHRANA DLE ČSN 332000–4–41 ed.2
SAMOCINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PLYN RWE
- KANALIZACE VODOSPOL KLATOVY
- VODOVOD VODOSPOL KLATOVY
- SDĚL.VEDENÍ CETIN NADZEMNÍ / SDĚL.VEDENÍ CETIN PODZEMNÍ
- VN VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE NADZEMNÍ (SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ)
- NN VEDENÍ PODZEMNÍ ("CIZÍ")
- NN VEDENÍ PODZEMNÍ ČEZ DISTRIBUCE

PROJEKTOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VN VEDENÍ PODZEMNÍ ("CIZÍ–ODBĚRATEL")
- NN VEDENÍ PODZEMNÍ ("CIZÍ–ODBĚRATEL")

ZODP.PROJEKTANT:		SET PROJEKT spol. s r.o. Lipová 1052, Starýplzenec 332 02 tel. +420 608 331 315 kancelar@setprojekt.cz www.setprojekt.cz
PROJEKTANT:	ING. BOUŠKA R.	
INVESTOR:	PLZEŇSKÝ KRAJ	
NÁZEV STAVBY:	**KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV DOZP BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU**	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO_01– ELEKTRO– KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN SO_02– ELEKTRO– KIOSKOVÁ TS 22/0,4kV, KN 1720, 400kVA SO_03– ELEKTRO– NOVÉ KABELOVÉ VÝVODY NN SO_04– ELEKTRO– DEMONTÁŽ STAVAJÍCHO PŘÍPOJENÍ KDS PDS	STUPEŇ: DPS — KOPIE:
SITUACE DEMONTÁŽ/ MONTÁŽ		DATUM: 10/2018 MĚŘÍTKO: A1/1: 250 PŘÍLOHA: **SO_01_E01**